

西安泽西柯普压缩机有限公司 空压机事业部 联系电话：029-84357810，84357574 邮件：709242092@qq.com

泽西柯普公司空压机功率与所接电缆大小(截面积)及空开换算：

空压机功率	所用电线大小	空开(安全载流量)	备注
7.5KW	10 m <sup>2</sup>	32A	
11KW	10 m <sup>2</sup>	32A	
15KW	10 m <sup>2</sup>	63A	
18.5KW	10 m <sup>2</sup>	63A	
22KW	16 m <sup>2</sup>	80A	
30KW	16 m <sup>2</sup>	100A	
37KW	25 m <sup>2</sup>	125A	
45KW	25 m <sup>2</sup>	125A	
55KW	35 m <sup>2</sup>	250A	
75KW	50 m <sup>2</sup>	250A	
90KW	50 m <sup>2</sup>	400A	
110KW	50 m <sup>2</sup>	400A	
132KW	70 m <sup>2</sup>	400A	
160KW	95 m <sup>2</sup>	630A	
185KW	120 m <sup>2</sup>	630A	
220KW	150 m <sup>2</sup>	800A	
250KW	150 m <sup>2</sup>	800A	
315KW	200 m <sup>2</sup>	1000A	
355KW	200 m <sup>2</sup>	1000A	

更多参数选择请访问：[www.zexikepu.cn](http://www.zexikepu.cn) 网站。